

## Kompatybilność z falownikiem i zasilaniem akumulatorowym

### Identyfikacja producenta lub dostawcy:

FOXESS CO., LTD.

No. 939 Jinhaisan Road, Airport New Area, Longwan District, Wenzhou City,  
Zhejiang Province, P.R.China.

Nr VAT: 91330300MA2H942RXG

Tel: 86-0577-86108391

Poniższe tabele przedstawiają różne falowniki ładujące i rozładowujące energię po podłączeniu do różnych zestawów akumulatorów.

FOXESS ECS2900	ECS2900-H2	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Napięcie znamionowe [V]	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2
Standardowy prąd ładowania	25	25	25	25	25	25
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania [A]	50	50	50	50	50	50
Moc nominalna [kW]	5.76	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Jednofazowa seria hybrydowa FOXES	<b>H1-3.0-E/AC1-3.0-E</b>					
P <sub>cn</sub> (nominalna moc ładowania) [kW]	3	3	3	3	3	3
P <sub>cn</sub> (nominalna moc rozładowania) [kW]	3	3	3	3	3	3
	<b>H1-3.7-E/AC1-3.7-E</b>					
P <sub>cn</sub> (nominalna moc ładowania) [kW]	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
P <sub>cn</sub> (nominalna moc rozładowania) [kW]	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7

	<b>H1-4.6-E/AC1-4.6-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
	<b>H1-5.0-E/AC1-5.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5
	<b>H1-6.0-E/AC1-6.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
FOXESS Trzy Faza Seria hybrydowa	<b>H3-5.0-E/AC3-5.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5
	<b>H3-6.0-E/AC3-6.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
	<b>H3-8.0-E/AC3-8.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
	<b>H3-10.0-E/AC3-10.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	8.64	10	10	10	10
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	8.64	10	10	10	10
	<b>H3-12.0-E/AC3-12.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	8.64	11.52	12	12	12

Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	8.64	11.52	12	12	12
Hybrydowa seria FOXESS	<b>H3-Pro-15.0/AC3-Pro-15.0</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	15	15	15	15	15
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	15	15	15	15	15
	<b>H3-Pro-20.0/AC3-Pro-20.0</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	20	20	20	20
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	20	20	20	20
	<b>H3-Pro-22.0/AC3-Pro-22.0</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	22	22	22	22
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	22	22	22	22
	<b>H3-Pro-24.9/AC3-Pro-24.9</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	24.9	24.9	24.9
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	24.9	24.9	24.9
	<b>H3-Pro-25.0/AC3-Pro-25.0</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	25	25	25
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	25	25	25
	<b>H3-Pro-29.9/AC3-Pro-29.9</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	28.8	29.9	29.9
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	28.8	29.9	29.9
	<b>H3-Pro-30.0/AC3-Pro-30.0</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	28.8	30	30
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	28.8	30	30

Seria FOXESS ECS4100	ECS41000-H2	ECS41000-H3	ECS41000-H4	ECS41000-H5	ECS41000-H6	ECS41000-H7
Napięcie znamionowe [V]	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2
Standardowy prąd ładowania	35	35	35	35	35	35
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania [A]	50	50	50	50	50	50
Moc nominalna [kW]	5.76	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
FOXES Single Fazowa seria hybrydowa	<b>H1-3.0-E/AC1-3.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	3	3	3	3	3	3
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	3	3	3	3	3	3
	<b>H1-3.7-E/AC1-3.7-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
	<b>H1-4.6-E/AC1-4.6-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
	<b>H1-5.0-E/AC1-5.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5
	<b>H1-6.0-E/AC1-6.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
FOXESS Trzy Fazowa seria hybrydowa	<b>H3-5.0-E/AC3-5.0-E</b>					
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5

Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5
<b>H3-6.0-E/AC3-6.0-E</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
<b>H3-8.0-E/AC3-8.0-E</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	6	6	6	6	6
<b>H3-10.0-E/AC3-10.0-E</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	8.64	10	10	10	10
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	8.64	10	10	10	10
<b>H3-12.0-E/AC3-12.0-E</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.76	8.64	11.52	12	12	12
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.76	8.64	11.52	12	12	12
<b>H3-Pro-15.0/AC3-Pro-15.0</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	15	15	15	15	15
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	15	15	15	15	15
<b>H3-Pro-20.0/AC3-Pro-20.0</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	20	20	20	20
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	20	20	20	20
<b>H3-Pro-22.0/AC3-Pro-22.0</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	22	22	22	22
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	22	22	22	22
<b>H3-Pro-24.9/AC3-Pro-24.9</b>						

Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	24.9	24.9	24.9
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	24.9	24.9	24.9
<b>H3-Pro-25.0/AC3-Pro-25.0</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	25	25	25
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	25	25	25
<b>H3-Pro-29.9/AC3-Pro-29.9</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	28.8	29.9	29.9
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	28.8	29.9	29.9
<b>H3-Pro-30.0/AC3-Pro-30.0</b>						
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	28.8	30	30
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	NA	8.64+8.64	11.52+11.52	28.8	30	30

Seria FOXESS EP	EP5 * 1	EP5 * 2	EP5 * 3	EP5 * 4	EP11 * 1	EP11 * 2	EP11 * 3	EP11 * 4
Napięcie znamionowe [V]	192	192	192	192	384	384	384	384
Standardowy prąd ładowania	13.5	27	40.5	50	13.5	27	40.5	50
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania [A]	27	50	50	50	27	50	50	50
Moc nominalna [kW]	5.184	9.6	9.6	9.6	10.368	19.2	19.2	19.2
FOXES Single Fazowa seria hybrydowa	<b>H1-3.0-E/AC1-3.0-E</b>							
P <sub>cn</sub> (nominalna moc ładowania) [kW]	3	3	3	3	3	3	3	3
P <sub>cn</sub> (nominalna moc rozładowania) [kW]	3	3	3	3	3	3	3	3
	<b>H1-3.7-E/AC1-3.7-E</b>							
P <sub>cn</sub> (nominalna moc ładowania) [kW]	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
P <sub>cn</sub> (nominalna moc rozładowania) [kW]	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
	<b>H1-4.6-E/AC1-4.6-E</b>							
P <sub>cn</sub> (nominalna moc ładowania) [kW]	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
P <sub>cn</sub> (nominalna moc rozładowania) [kW]	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
	<b>H1-5.0-E/AC1-5.0-E</b>							
P <sub>cn</sub> (nominalna moc ładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5	5	5
P <sub>cn</sub> (nominalna moc rozładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5	5	5
	<b>H1-6.0-E/AC1-6.0-E</b>							
P <sub>cn</sub> (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18	6	6	6	6	6	6	6
P <sub>cn</sub> (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18	6	6	6	6	6	6	6
FOXESS Trzy Fazowa seria hybrydowa	<b>H3-5.0-E/AC3-5.0-E</b>							

Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5	5	5
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>H3-6.0-E/AC3-6.0-E</b>								
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18	6	6	6	6	6	6	6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18	6	6	6	6	6	6	6
<b>H3-8.0-E/AC3-8.0-E</b>								
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18	8	8	8	8	8	8	8
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18	8	8	8	8	8	8	8
<b>H3-10.0-E/AC3-10.0-E</b>								
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18	9.6	9.6	9.6	10.36	10.36	10.36	10.36
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18	9.6	9.6	9.6	10.36	10.36	10.36	10.36
<b>H3-12.0-E/AC3-12.0-E</b>								
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	9.6	9.6	10.37	12	12	12	9.6	9.6
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	9.6	9.6	10.37	12	12	12	9.6	9.6
<b>H3-Pro-15.0/AC3-Pro-15.0</b>								
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18+5.18	15	15	15	15	15	15	15
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18+5.18	15	15	15	15	15	15	15
<b>H3-Pro-20.0/AC3-Pro-20.0</b>								
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	20	20	20	20
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	20	20	20	20
<b>H3-Pro-22.0/AC3-Pro-22.0</b>								
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	22	22	22
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	22	22	22



	<b>H3-Pro-24.9/AC3-Pro-24.9</b>							
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	24.9	24.9	24.9
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	24.9	24.9	24.9
	<b>H3-Pro-25.0/AC3-Pro-25.0</b>							
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	25	25	25
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	25	25	25
	<b>H3-Pro-29.9/AC3-Pro-29.9</b>							
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	29.9	29.9	29.9
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	29.9	29.9	29.9
	<b>H3-Pro-30.0/AC3-Pro-30.0</b>							
Pcn (nominalna moc ładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	30	30	30
Pcn (nominalna moc rozładowania) [kW]	5.18+5.18	9.6+9.6	9.6+9.6	9.6+9.6	10.37+10.37	30	30	30